

ROTOMARTILLO SDS+ 20V 5Ah&2Ah LITION DCH133+DCF7871 DEWALT



Descripción

CARACTERISTICAS

- DCH133
 - 2,6 julios de energía de impacto para una perforación rápida en hormigón.
 - El diseño liviano hace que esta herramienta sea ideal para formar, colgar varillas, conexiones estructurales, anclaje de vigas y columnas, montaje de puntales de acero y montaje de clips y soportes.
 - Motor sin escobillas y mecanismo duradero de ingeniería alemana para un rendimiento y tiempo de funcionamiento eficientes.
- DCF7871

- Más tiempo de ejecución y capacidad que las unidades estándar entregadas por el motor sin escobillas construido por DEWALT y las baterías de iones de litio
- Versatilidad de aplicaciones optimizada con configuraciones de 3 velocidades
- Control agregado para aplicaciones precisas con Precision Drive™ en velocidad 1 para aplicaciones de precisión y control agregado
- Visibilidad sin sombras de 3 LED con 20 segundos de retraso después de soltar el gatillo
- Portabrocas hexagonal de 1/4" de carga con una mano con manguito de fácil agarre, acepta puntas de broca de 1"
- Encaja en áreas estrechas con el diseño compacto y liviano

ESPECIFICACIONES

- **DCH133**

- Voltaje: 18 V
- Velocidad sin carga: 0-1550 rpm
- Impactos por minuto: 0-5680 ipm
- Peso: 2.3 Kg
- Longitud: 38 cm (383 mm)
- Ancho: 8.4 cm (84 mm)
- Altura: 16 cm (161 mm)

- **DCF7871**

- Voltaje: 20 V
- Sin velocidad de carga: 0-2800 rpm
- Impacto por minuto: 0-3200 ipm
- Peso: 1.08 Kg (2.39 libras)
- Longitud: 16 cm
- Ancho: 8 cm

- Altura: 20 cm

INCLUYE

- (1) Atornillador de impacto 1/4" (DCF7871)
- (1) Rotomartillo (DCH133)
- (1) Batería XR 20V MAX 5.0 Ah (DCB205)
- (1) Batería XR 20V MAX 2.0 Ah (DCB203)
- (1) Cargador 12/20 V MAX (DCB115)
- (1) Caja TSTAK

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT